

# Not-Aus-Taste

Der Not-Aus-Schalter ist ein optionales Zubehörteil für die EcoFlow PowerOcean Solarspeicherlösung. Er wurde entwickelt, um die Stromversorgung des gesamten Systems schnell zu unterbrechen. Drücken Sie den Schalter, um die Wechselstromversorgung zu unterbrechen. Drehen Sie den Knopf, wenn Sie die Wechselstromversorgung wiederherstellen möchten.



Optimale Sichtbarkeit



Betriebstemperatur von -25 °C bis 70 °C



Einfache Installation

<b>Modell</b>	CE4T-10R-02
<b>Betriebsspannung</b>	24 - 300 V
<b>NENNFREQUENZ</b>	50 Hz / 60 Hz
<b>Nennstrom AC-15 (Ie)</b>	(240 V) 1 A
<b>Nennstrom DC-13 (Ie)</b>	(125 V) 0.2 A (24 V) 0.3 A
<b>Schalterform</b>	pilzförmiger Schalter 40 mm
<b>Funktion</b>	Drehfreigabe
<b>Mechanische Haltbarkeit</b>	0.5 Millionen
<b>Verbindungskapazität</b>	Flexibel mit Aderendhülse 1 x 0,5 ~ 1,5 mm <sup>2</sup> Flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.5~1.5 mm <sup>2</sup> Flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0,5~1,5 mm <sup>2</sup> Flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.5~1.5 mm <sup>2</sup> Flexibel 1 x 0.5~1.5 mm <sup>2</sup> Flexibel 2 x 0.5~1.5 mm <sup>2</sup> Massiv 1 x 0,5 ~ 1,5 mm <sup>2</sup> Massiv 2 x 0.5~1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Beleuchtung</b>	unbeleuchtet
<b>Betriebstemperatur</b>	-25°C ~ +70°C
<b>Lagertemperatur</b>	-40°C ~ +85°C
<b>Nettogewicht</b>	ca. 0,13 kg
<b>Maße</b>	65*65*80mm